

Fiche produit Legrand



CX3 LEGRAND

CX³ ct puis. 230V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
RÉF. 412545 | EAN. 3245064125451

CX³ ct puis. 230V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod
> [La page produit](#)

Description principale

CX³ ct puis. 230V- 2P-40A man. 250V - 2NO - 2mod

Description

CX³ contacteur de puissance bobine 230V - bipolaires 250V - 40A - 2NO - 2 modules - manette accessible après ouverture de l'obturateur

Caractéristiques techniques

Tension de fonctionnement normale	250-250 V
Courant de fonctionnement nominal	40 A
Tension d'actionnement assignée	195-253 V
Type de tension de fonctionnement	AC
Type de tension d'actionnement	AC
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture	2
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture	0
Charge max. de lampe à incandescence	5000 W
Charge max. de lampe fluorescente	3100 VA
Charge max. de lampe fluorescente (circuit Duo)	3400 VA

Charge max. de lampe fluorescente (compensée en parallèle)	1400 VA
Curseur pour commutation manuelle	Oui
Largeur en nombre de modules	2
Profondeur d'encastrement	44 mm
Produits auxiliaires associables	Oui
Classe de protection (IP)	IP2X
Largeur	68 mm
Hauteur	94 mm
Profondeur	35.6 mm

Documentation

Documentation technique

 F01333EN-01.pdf | PDF (0.35Mo)

 F01333FR-01.pdf | PDF (0.35Mo)

Contrats et certificats

BIM, CAD, & design

 412545.dwg | DWG (0.14Mo)



VDE-40034227



NF-NF012_3114



OC / CB-FR_712933